

Tensiómetro Digital de Brazo

Ref. AOJ-30A



Registro Sanitario INVIMA
2024DM-0028368



NO incluye baterías



Características



2 Usuarios



Indicador de ajuste del manguito



Indicador de Movimiento error



Detección Arritmia



Pantalla grande



Pantalla Cuatrilumicente

Descripción

Tensiómetro digital de Brazo recomendado para uso en el hogar. Cuenta con función de altavoz, música relajante y novedosa pantalla LCD con 3 tonos de color que brinda al paciente una ayuda visual sobre el resultado arrojado por el equipo, con valores establecidos por la OMS para un pre diagnóstico. Sus dos usuarios permiten el registro de la medición por separado, además detecta latidos irregulares del corazón y error de movimientos.

Usos

Dispositivo de medición para uso de adultos en la parte superior del brazo en casa o en el consultorio de su médico / enfermera. Permite una medición muy rápida y confiable de la presión arterial sistólica y diastólica, así como el pulso a través del método oscilométrico. Este dispositivo ofrece una precisión clínicamente probada y ha sido diseñado para que sea fácil de usar.

**Producto importado por
PHYSIOTRAMA S.A.S**

Carrera 38 12A-66 Acopi
Yumbo- Colombia

Especificaciones técnicas

Monitor de presión arterial

Modelo	AOJ-30A	
Pantalla	LCD	
Método de medición	Medición Oscilométrica	
Parte de medición	Parte superior del brazo	
Rango de medición de la presión neumática	0~295 mmHg (0~39.3 kPa)	
Maxima protección de presión	295 mmHg (39.3 kPa)	
Rango de medición	Valor de la presión arterial	SYS: 57~255 mmHg (7.6~34.0 kPa); DIA: 25~195 mmHg (3.3~26.0 kPa);
	Rango de presión	40~199 bpm
Exactitud	Valor de la presión sanguínea	±3 mmHg (±0.4 kPa)
	Rango de pulso	±5%
Batería baja	Cuando la batería esta baja y llegue a 4V±0.1V, El dispositivo se apagará automáticamente	
Recurso de poder	4 Baterías AAA	
Memoria	2 usuarios x 120 memorias	
Tamaño	130 mm (L) x 100 mm (W) x 51 mm (H)	
Tamaño de pantalla	44.5 mm (L) x 69.5 mm (W) (3.2 pulgadas)	
Medidas Brazaletes	22~42 cm (8.66~16.53 pulgadas)	

Recomendación:

Una vez sea utilizado su Tensiómetro Digital de Brazo, se deben retirar las Baterías para evitar daños en el dispositivo.

Garantía

Su tensiómetro está garantizado por 2 años contra defectos del fabricante para el comprador original solamente, desde la fecha de compra.

- La garantía no aplica si hay daños causados por manejo inapropiado, accidentes, uso profesional, incumplimiento de seguir las instrucciones o alteraciones hechas al instrumento por terceros.
- La garantía sólo aplica a este instrumento. Todos los accesorios incluyendo el brazalete están garantizados por un año.
- No contiene partes que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario. Las baterías o el daño causado por baterías viejas no están cubierto por la garantía.
- **Nota: De acuerdo a estándares internacionales, la precisión de su monitor debe ser evaluada cada año.**