

Tensiómetro Digital de Brazo

Ref. AOJ-30B



NO incluye baterías



Si incluye Cable tipo C

Características



3 Usuarios



Indicador de
ajuste del
manguito



Indicador
de Movimiento
error



Detección
Latido Irregular
del corazón



Pantalla
grande

Descripción

Tensiómetro digital de Brazo recomendado para uso en el hogar. Cuenta con función de altavoz, música relajante y novedosa pantalla LED, que brinda al paciente una ayuda visual sobre el resultado arrojado por el equipo, con valores establecidos por la OMS para un pre diagnóstico. Sus tres usuarios permiten el registro de la medición por separado, además detecta latidos irregulares del corazón y error de movimientos.

Usos y Beneficios

Dispositivo de medición para uso de adultos en la parte superior del brazo en casa o en el consultorio de su médico / enfermera. Permite una medición muy rápida y confiable de la presión arterial sistólica y diastólica, así como el pulso a través del método oscilométrico. Este dispositivo ofrece una precisión clínicamente probada y ha sido diseñado para que sea fácil de usar.

**Producto importado por
PHYSIOTRAMA S.A.S**

Carrera 38 12A-66 Acopi
Yumbo- Colombia

Especificaciones técnicas

Monitor de presión arterial

Método de Medición:	Oscilométrico		
Medición de Rango:	Valor de Presión arterial	SYS: 57~255 mmHg (7.6~33.4 kPa) DIA: 25~195 mmHg (3.33~26 kPa)	
	La frecuencia del pulso	40~199 bpm	
Exactitud	Presión arterial: ±3 mmHg (±0.4 kPa) Frecuencia del pulso: ±5%		
Condiciones de operación:	Temperatura	5°C~40°C	Si se almacena o utiliza más allá del rango de temperatura y humedad designado, no se utilizará correctamente
	Humedad	15%~90%RH	
	Atmosférico	70 kPa~106 kPa	
Transporte y almacenamiento Ambiente:	Evite impactos fuertes, impactos directos, exposición o lluvia durante el transporte. El dispositivo se almacenará en interiores a una temperatura de -20 °C ~ 55 °C y una humedad relativa del 10 % ~ 93 %. Condición atmosférica: 70kPa~106kPa sin gases corrosivos y con buena ventilación.		
Fuente de alimentación:	4*AAA pilas o d.c. Línea de alimentación de 5V		
Display:	Gran pantalla LED		
Tamaño del brazalete:	22~42 cm (8.66~16.53 pulgadas)		
Dimensión:	130 mm (L) x 100 mm (W) x 49 mm (H) (5.12 pulgadas x 3.94 pulgadas x 3.75 pulgadas)		
Tamaño de pantalla:	67 x 68 mm (3.7 pulgadas)		
Peso:	Aprox 221 g (sin pilas)		

Recomendación:

Una vez sea utilizado su Tensiómetro Digital de Brazo, se deben retirar las Baterías para evitar daños en el dispositivo.

Garantía

Su tensiómetro está garantizado por 2 años contra defectos del fabricante para el comprador original solamente, desde la fecha de compra.

- La garantía no aplica si hay daños causados por manejo inapropiado, accidentes, uso profesional, incumplimiento de seguir las instrucciones o alteraciones hechas al instrumento por terceros.
- La garantía sólo aplica a este instrumento. Todos los accesorios incluyendo el brazalete están garantizados por un año, el cable de carga DC no está incluido.
- No contiene partes que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario. Las baterías o el daño causado por baterías viejas no están cubierto por la garantía.
- **Nota: De acuerdo a estándares internacionales, la precisión de su monitor debe ser evaluada cada año.**